



Backup 4 Switch PS 4000

Technische Daten

Produkt:	Backup 4 Switch PS 4000 manueller Backup Switch, nur DMX.
Ausstattung:	Hochwertiges, eloxiertes Tischgehäuse. Großer Umschalter zum manuellen Umschalten von 2 x 4 DMX 5-pol XLR Eingängen auf 4 x DMX 5-pol XLR Ausgängen. Ideal für die Umschaltung zwischen einer Main- und Backup-Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzögerung. Passives Gerät, daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.
Anschlussmöglichkeiten:	Road Hog 4, Nano Hog 4 Main- und Backup Konsole (oder andere DMX fähige Konsolen und Geräte) zur Umschaltung von bis zu vier DMX Universen.
Funktionen:	Umschaltung zwischen einem Main- und einem Backup-System, nur DMX.
Anschlüsse:	2 x 4 x DMX 5-pol XLR Eingänge seitlich 1 x 4 x DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten
Konformitäten:	CE, CETL, ETL
Abmessungen und Gewicht:	23,5 x 5,5 x 23,5 cm (w x h x d); 2,0 kg (unverpackt)
Artikelnummern:	15.5905 Backup 4 Switch PS 4000 80.1102 DMX 5-pol Patch Kabel; 0,3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel.
24 Monate weltweite Herstellergarantie.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: info@arcus-lighting.com
Web: <http://www.arcus-lighting.com>
Web: <http://www.hog4.de>