



Backup 4 Switch RS 8000

Technische Daten

Product:	Backup 4 Switch RS 8000 manueller Backup Switch, nur DMX.
Configuration:	Hochwertiges, eloxiertes 19" 2HE Gehäuse für die Rack-Montage. Großer Umschalter zum manuellen Umschalten von 2 x 8 DMX 5-pin XLR Eingängen auf 8 x DMX 5-pin XLR Ausgängen. Ideal für die Umschaltung zwischen einer Main- und Backup-Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzögerung. Passives Gerät, daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.
Connectivity:	DP 8000 DMX Prozessor, Main und Backup System (oder andere DMX fähige Konsolen und Geräte) zur Umschaltung von bis zu acht DMX Universen.
Functions:	Umschaltung zwischen einem Main- und einem Backup-System, nur DMX.
Circuit Points:	2 x 8 x DMX 5-pol XLR Eingänge vorne 1 x 8 x DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten
Compliances:	CE, CETL, ETL
Dimensions und weight:	48,3 x 9,0 x 25,5 cm (w x h x d); 2,3 kg (unverpackt) 67,0 x 23,0 x 44,0 cm (w x h x d); 3,9 kg (verpackt)
Order numbers:	15.5970 Backup 4 Switch RS 8000N 80.1102 DMX 5-pol Patch Kabel; 0,3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel.
24 Monate weltweite Herstellergarantie.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: info@arcus-lighting.com
Web: <http://www.arcus-lighting.com>
Web: <http://www.hog4.de>